

FDV ESR12NP-230V+UC

DIN-montert impuls- og koblingsrelé

Fabrikant: Eltako GmbH **Artikkelnummer:** 21100102

Impulsrelé for tavle med 16 A kontakt og valgbare tids- og reléfunksjoner.

Tekniske nøkkeldata

Egenskap	Verdi
Montasje	DIN EN 60715 TH35; 1 modul / 18 mm
Kontakt	1 sluttende, ikke potensialfri; 16 A / 250 V AC
Lyskilder	LED 230 V inntil 600 W; glødelamper inntil 2300 W
Forsyning/styring	230 V AC; i tillegg styreinngang 8-230 V UC

Montering og sikkerhet

Monter på TH35-skinne i egnet tavle. Den utgående kontakten er ikke potensialfri. Koble forsyning og styreinngang etter koblingsskjema; arbeidet utføres av kvalifisert elektriker.

Idriftsettelse

Velg ES, ESV eller ER. Still ønsket tid fra 2 til 120 minutter for ESV, og prøv tidsfunksjonen, eventuelt varsel og permanentlys ved betjening.

Drift og betjening

Kontaktstatus vises av LED-indikatorer. Kontroller at bryterstilling og styretype er dokumentert i kursfortegnelsen.

Ettersyn og vedlikehold

Kontroller lysfunksjon ved vanlig anleggsettersyn. Utfør arbeid på tilkoblinger spenningsløst; selve reléet har ingen planlagt service.

Feilsøking

Ved manglende kobling: kontroller 230 V forsyning, riktig styreinngang og valgt modus. I ER er glødelampebelastning på styreinngang ikke tillatt.

Utskifting og avfall

Koble fra forsyning før utskifting av elektrisk utstyr. Defekt produkt sorteres som EE-avfall gjennom egnet returordning; oppdater anleggets komponentoversikt ved bytte.

Modell og utførelse: Modellavklaring: forespørselen oppga ESR23NP-230V+UC; dette arket gjelder dokumentert modell ESR12NP-230V+UC.

Kilder og produsentdokumentasjon

[Eltakos produktdatablad](#) | [Bruksanvisning og nyere dokumenter](#)

Norsk sammenstilling per 25.09.2026. Produsentens merkeskilt, koblingsskjema og gjeldende bruksanvisning gjelder ved installasjon.