ELTAKO | MALTHE WINJE AUTOMASJON AS

FDV ESR61M-UC

Multifunksjons impulsrelé

Fabrikant: Eltako GmbH **Artikkelnummer:** 61200301

Elektronisk impuls- og koblingsrelé for fleksibel styring med to potensialfrie kontakter.

Tekniske nøkkeldata

Egenskap	Verdi
Kontakter	1 + 1 sluttende, potensialfrie; 10 A / 250 V AC
Lyskilder	LED 230 V inntil 200 W; glødelamper inntil 2000 W
Styrespenning	12-230 V UC
Funksjoner	2S, 2R, WS, WR, SS1, RR, SS2, EW, GS, GR

Montering og sikkerhet

Monteres innfelt i egnet kapsling. Kontroller oppgavens spenningsnivå og belastning; bruk produsentens koblingsskjema for valgt kontaktfunksjon. Kun kvalifisert elektriker monterer og kobler apparatet.

Idriftsettelse

Still de to dreiebryterne til ønsket av de ti funksjonene, og kontroller begge kontaktløp. Vent på kort synkronisering før belastningen kobles inn etter installasjon.

Drift og betjening

Apparatet veksler eller følger styresignalet etter valgt funksjon. Registrer bryterstilling ved overlevering.

Ettersyn og vedlikehold

Ingen periodisk komponentutskifting. Kontroller funksjon og eventuelle løse tilkoblinger ved normalt anleggsettersyn etter frakobling.

Feilsøking

Ved feil funksjon: kontroller styrespenning, bryterstilling og tilkobling av begge kontakter. Ikke bruk dette reléet til tilbakemelding med dimmerens koblingsspenning.

Utskifting og avfall

Koble fra forsyning før utskifting av elektrisk utstyr. Defekt produkt sorteres som EE-avfall gjennom egnet returordning; oppdater anleggets komponentoversikt ved bytte.

Kilder og produsentdokumentasjon

Eltakos produktdatablad | Bruksanvisning og nyere dokumenter

Norsk sammenstilling per 25.09.2026. Produsentens merkeskilt, koblingsskjema og gjeldende bruksanvisning gjelder ved installasjon.