

FDV ESR61NP-230V+UC

Elektronisk impuls- og koblingsrelé

Fabrikant: Eltako GmbH **Artikkelnummer:** 61100001

Kompakt relé med impulsfunksjon, forsinket utkobling og alternativ reléfunksjon.

Tekniske nøkkeldata

Egenskap	Verdi
Kontakt	1 sluttende, ikke potensialfri; 10 A / 250 V AC
Lyskilder	LED 230 V inntil 600 W; glødelamper inntil 2000 W
Forsyning	230 V AC
Styring	230 V eller galvanisk skilt 8-230 V UC

Montering og sikkerhet

Monteres innfelt av kvalifisert elektriker. Koble N, L, last og valgte styreinnganger etter produsentens skjema. Den sluttende kontakten er ikke potensialfri.

Idriftsettelse

Still ES, ESV eller ER og relevant tidsverdi. I ESV kan forsinkelsen stilles opp til 120 minutter; prøv av utkobling, forvarsel og eventuell permanentlysfunksjon.

Drift og betjening

Bryter lys etter valgt funksjon. I ER-modus brukes bare den angitte styreinngangen; glødelampestrøm er da ikke tillatt.

Ettersyn og vedlikehold

Ingen rutinemessig service i selve modulen. Kontroller funksjon, kapsling og tilkoblinger under ordinært anleggsettersyn.

Feilsøking

Hvis lasten ikke kobles: mål tilførsel og styresignal, sjekk valgte innganger og bryterstilling. Vurder faktisk LED-startstrøm før lastvalg.

Utskifting og avfall

Koble fra forsyning før utskifting av elektrisk utstyr. Defekt produkt sorteres som EE-avfall gjennom egnet returordning; oppdater anleggets komponentoversikt ved bytte.

Kilder og produsentdokumentasjon

[Eltakos produktdatablad](#) | [Bruksanvisning og nyere dokumenter](#)

Norsk sammenstilling per 25.09.2026. Produsentens merkeskilt, koblingsskjema og gjeldende bruksanvisning gjelder ved installasjon.