FDV EUD12NPN-BT/300W-230V

Bluetooth universaldimmer 300 W

Dette FDV sammendraget gjelder **EUD12NPN-BT/300W-230V**. Det beskriver kontrollpunkter for montasje, drift og vedlikehold. Bruk produsentens bruksanvisning og koblingsskjema ved installasjon.

Identifikasjon og nøkkeldata

Forsyning og last	230 V AC; dimbar last inntil 300 W
Montering	DIN skinne TH35, 18 mm / 1 modul, dybde 58 mm
Program	Inntil 10 plasser; tid og astro
Gangreserve	Omtrent 5 døgn uten batteri
Oppsett	Bluetooth og ELTAKO Connect

Montering og idriftsettelse

- Monter på TH35 skinne og koble 230 V, lampe og styreinnganger etter produsentens skjema.
- Velg riktig lampetype og dimmemetode; test med faktisk lampe og lufting. Still dato, sted og program i ELTAKO Connect.

Drift

Test lokal betjening, dimmeområde og program for tid/soloppgang/solnedgang. Noter satt minimum, maksimum og programoversikt.

Ettersyn og vedlikehold

Ingen batteribytte. Test program, lokal betjening og lysstabilitet ved ordinært tilsyn; korriger klokke og sted etter behov.

Feil og tiltak

Ved flimring eller varmeutkobling: kontroller dimbar lyskilde, dimmemodus, total last og ventilasjon.

Sikkerhet og avhending

Fast elektrisk installasjon utføres av kvalifisert personell. LED lastgrense kan være lavere for bestemte lamper og dimmemoduser. Dimbarhet må verifiseres med faktisk driver. Ved kassering leveres elektrisk/elektronisk utstyr til godkjent mottak.

Dokumentasjon

Kilde: Eltakos produktdatablad. Teknisk informasjon kontrollert 24.09.2026.