

Mobil kWh måler med jordfeil bryter.

WSZ110DSS-16A +PRCD



Mobil enfas kWh/energi måler med jordfeilbryter 30mA.
Schuko kontakter 2P+j

Artikkel nummer: WSZ110DSS-16A

Referanse nummer: 28016112

Kontakter; 2P+J (Schuko)

Kabel lengde: 1,5 meter inkludert støpsel og kontakt

Tverrsnitt på kabel; 3 x 2,5mm

Strøm: maks 16A

Display: 7 siffer

Klasse: B

MID: Ja

Drifts temperatur: -25 til 50° C.

IP grad: Målerhus IP 54 / Kontakter IP44

EAN kode: 4010312501795

Varenummer: 8201102

Eltako WSZ110DSS-16A. Mobil enfas energimåler med jordfeilbryter 30mA.

2P+j (Schuko) plugg og støpsel.

Egnet for både innendørs og utendørs bruk. Maksimal strøm 16 A, Standby tap kun 0,4 watt.

Måler hus mål 110x70x35 mm, tilkoblingskabel 1,5 m (inkludert plugg og støpsel).

Nøyaktighetsklasse B (1%).

Den mobile enfase energimåleren måler aktiv energi ved hjelp av strømmen mellom inngang og utgang. Det interne strømforbruket på 0,4 watt aktiv effekt er verken målt eller angitt. Hvert 30 sekund skifter displayet i 5 sekunder fra forbrukt energi til sanntid forbruket i watt.

Startstrømmen er 20 mA.

Displayet kan leses når strømforsyningen er på. Forbruket lagres til et ikke slettbart minne og vises umiddelbart etter et strømbrydd. Det digitale displayet har 7 sifre.

To desimaler er angitt opp til 99999,99 kWh. Over 100000,0 kWh er det bare én desimal.

Strømforbruk indikeres ved at en LED blinker med en hastighet på 2000 ganger per kWh.

Standarder/godkjenninger **CE**

Fabrikant
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach
www.eltako.com



Importør
Malthe Winje Automasjon AS
Haukeliveien 48,
1415 Oppegård
www.mwg.no

Data, mål, design og bilder vises kun som informative basis og kan endres uten varsel.