




|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trådløs batteri løs bryter for EnOcean aktuatorer                                                                            |
| Artikkel nummer: FT55-sz                                                                                                     |
| Referanse nummer: 30000594                                                                                                   |
| Farge: Sort                                                                                                                  |
| Yttermål: 80x80mm                                                                                                            |
| Høyde: 15mm                                                                                                                  |
| Inner mål: 55x55mm. Passer i alle RS16 rammer                                                                                |
| Kanaler: 4                                                                                                                   |
| Vipper: Enkel og dobbel                                                                                                      |
| Trådløs standard: EnOcean 868MHz, frekvens 868.3MHz, data rate 125kbps, modulasjon mode ASK, max. Sende effekt 7dBm (<10mW). |
| Temperatur område: -20 til 50° C.                                                                                            |
| Varenr: 102300                                                                                                               |

#### Programmering av kanaler

| Type                                                                                                        | Funksjon                                                                         | Antall kanaler |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Universal bryter<br>      | Slå av/på på samme sted. Dimme opp/ned på samme sted.                            | 1 pr aktuator  |
| Retningsstyrt bryter<br> | Slå på oppe og av nede på brytere. Dimme opp oppe og dimme ned nede på bryteren. | 2 pr aktuator  |
| Scenario på                                                                                                 | Slå på flere aktuatorer fra en bryter                                            | 1 pr scenario  |
| Scenario av                                                                                                 | Slå av flere aktuatorer fra en bryter                                            | 1 pr scenario  |
| Lys scenario                                                                                                | 4 forhåndsprogrammerte lysnivåer                                                 | 4 pr scenario  |

#### Standarder/godkjenninger



|                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant<br>Eltako GmbH<br>Hofener Straße 54<br>D-70736 Fellbach<br><a href="http://www.eltako.com">www.eltako.com</a> | Importør<br>Malthe Winje Automasjon AS<br>Haukeliveien 48, Tlf 66996100<br>1415 Oppegård<br><a href="http://www.mwg.no">www.mwg.no</a> | Data, mål, design og bilder som vises<br>over er beregnet for informasjon og kan<br>endres uten forvarsel. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|